

ELECRAFT® KX3

OPERATION GUIDE

By JR1NNL

□タップ : キーを軽く打つ

■ホールド : 約1/2秒間保持する

ボタンに記載されたラベルの機能を実行するにはボタンをタップします。

また、ボタンの下に記載された機能を実行するにはボタンをホールドしてください。

電源 ON/OFF : [BAND-] と [ATU TUNE] を 2 秒間保持します。

Band Selection

□[BAND+] / □[BAND-] バンドのアップ・ダウン

1.8MHz → 3.5MHz → (5MHz) → 7MHz → 10MHz → 14MHz → 18MHz
→ 21MHz → 24MHz → 28MHz → 50MHz

■[RCL] / ■[STORE] メモリー・チャネル

各バンド単位のクイックメモリー : 1~4 ; [RCL] 1~4 のキー

汎用メモリ : 00~99 ; [RCL] VFO A ダイアル [任意のキー]

□[FREQ ENT] 周波数直接入力

14.255 MHz: **FREQ ENT** 1 4 2 5 5 □

7.000 MHz: **FREQ ENT** 7 □

■[SCAN] メモリースキャン

基本スキャン (VFO A・B間のスキャン) ; [RCL] メモリー呼び出し [SCAN] 実行 [任意のキー or VAO A を回転で停止]

チャンネルスキャン (ラベル最初に星印(*)が付いたメモリーのスキャン) ; [RCL] 汎用メモリ呼び出し [SCAN] 実行 [RATE or 任意のバンドタップで停止]

Transmit / ATU Control

□[MSG] / ■[REC] メッセージ再生/録音 (1・2はDVR併用)

再生 : [MSG] 1~6タップ ([XMIT] 中止)

録音 : [REC] 1~6タップ ([MSG] 終了)

□[ATU TUNE] アンテナチューナーの強制チェーン

□[XMIT] 送信

Receive Settings

○ AF/RF-SQL AFゲイン

タップでRFゲイン (FMモードではスクルチとして機能)

■○ MON 送信時のモニターゲイン

○ PBT I/II 受信フィルターの通過帯域調整

タップでローカット (FL1) ハイカット (FL2) を選択 ; ホールド [NORM] で通過帯域調整を標準値に戻します。

□[PRE] RFブリリアンスのON/OFF

□[ATTN] アッテネータ (15dBのRF減衰器) のON/OFF

■[NR] バックグラウンドノイズリダクションのON/OFF

レベル値は AF/RF-SQLダイアルで調整

■[NB] ノイズブランカーのON/OFF

レベル値は AF/RF-SQLダイアルで調整

■[NTCH] ノッチフィルターのON/OFF

レベル値は AF/RF-SQLダイアルで調整

Display



Receive Settings (CW/DATA)

□[APF] Audio Peaking FilterのON/OFF

特別の30Hzのフィルタ (雑音に埋もれた非常に弱いCW信号のコピーに有効)


□[SPOT] ピート音のON/OFF

側音ピッチと零ピートさせて同調させます。 (CWまたはPSK31の信号を手動で合わせるために使用) (CWTはOFFに設定)


■[CWT] CW/DATA チューニングガイド表示

Sメーターの上部の半分がチューニング表示になります

CW and PSK31



RIT



Transmit Settings

○ KEYER/MIC

マイクゲイン/キー速度

■○ [PWR]

送信電力設定

□[CMP]

音声圧縮の量をセット

■ [PITCH]

CWモード : 側音ピッチをセット ; FMモード : tone-encode pitch をセット

□[DLY]

音声モード : VOX(音声作動送信)遅延時間をセット ; CWモード : ブレイクイン

■[VOX] ボイスコントロール

Operating Mode and VFO Setup

□[MODE] / ■[ALT] 運用モード

LSB CW → AM → FM [ALT] ホールド
USB CW-REV

□[DATA] DATAモード

[DATA] ○ [OFS/VFO] FSK D(RTTY) → PSK D(PSK31)

□[A/B] 使用VFOの変更

■[REV] VFOの内容の入れ替え

□[A ▶ B] VFO A の内容を VFO B にコピ一

□[RIT] / □[XIT]

(Δf点燈) ±10Hz受信調整 / ±10Hz送信調整

レベル値は [OFS/VFO B] で調整 ; ホールド[CLR] で初期化

■[TEXT] 解説開始

(VFO B に表示)

■[SPLIT] スプリット運用

■[PF1 / PF2] プログラムファンクションスイッチ

Offset / VFO B and Misc.

□RATE チューニングステップ

1KHz or 10KHz

■KHZ VFO A のロック

解除は [RATE] をタップ

□DISP 設定パラメーターの表示

○ [OFS/VFO B] を回す